

安全上の指示

wallbox ™





JP

安全上の指示

⚠ 電気製品を使用する際は、以下を含めて基本的な注意事項を必ず守ってください。このマニュアルには、安全な設置、ユニットの操作とメンテナンスに関する重要な指示が含まれています。

- ・Wallbox充電器を設置し、ご使用になる前にすべての指示をお読みください。お使いの充電器の恒久的な接続（結線接続）およびまたは電気回路、ダクトおよびNEMAレセプタクルの設置は、地域のすべての法令に従って有資格の電気技術師のみがごこなうことができます。不正な設置または改造を行うと、メーカー保証が無効になります。

- ・電気自動車のコネクターに指を差さないでください。フレキシブルな電源コードまたはEVケーブルが擦れたり、絶縁が破れたり、あるいは損傷の兆候などがある場合は、Wallbox充電器を使用しないでください。筐体またはEVコネクターが破損している、ひびが入っている、開いている、または何か破損の兆候がある場合は、Wallbox充電器を使用しないでください。

- ・気温が、動作温度範囲（22°Fから104°F（30°Cから40°C））外である場合は、Wallbox充電器を使用しないでください。降霜時や厳しい天候下などでは、お使いの充電器を開かないでください。電源に接続されている際は、お使いの充電器のプロントカバーを開かないでください。お使いの充電器は、十分に換気された場所に設置し、直射日光があたる場所には設置しないでください。お使いのWallbox充電器は、引火性、爆発性または可燃性材料の下には設置しないでください。すべての文書はオンライン（support.wallbox.com/na）でもご利用いただけます。洪水の場合、充電器またはお持ちの車両が水に浸かっている間は充電器を操作しないでください。洪水によりお使いの充電器が水に浸かった場合、通電または再度充電器をご使用になる前に、有資格の電気技術師に充電器を点検してもらう必要があります。

Wallbox ACプラグイン製品に関する警告：接地に関する指示

- ・お使いのWallbox充電器は必ず接地してください。充電器が誤動作または破損した場合、接地することにより、電流は抵抗値が最も低い経路を通過して流れ、感電のリスクを低減します。お使いの充電器は、機器接地導体と接地プラグをもつコードを装備しています。このプラグは、地域の法令に従って、適切に設置かつ接地されたレセプタクルに差し込む必要があります。

⚠ 機器接地導体を正しく接続しないと、感電のリスクが生じる恐れがあります。製品が適切に接地されているか疑われる場合は、有資格の電気技術師またはサービス担当者を確認してください。製品に同梱されたプラグを改造しないでください。レセプタクルに適合しない場合、有資格の電気技術師に適切なレセプタクルの設置を依頼してください。

Wallboxの結線接続製品に関する警告：接地に関する指示

- ・本製品は、接地、金属、恒久配線システムに接続するか、機器接地導体を回路導体と共に配線し、本製品の機器接地端子に接続する必要があります。設置に関する指示をお読みください。

⚠ 有資格の電気技術師に相談し、設置が地域の規制に適合していることを確認してください。

法的な通知事項

本マニュアル内に記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。メーカー側の義務を表すものではありません。本マニュアルの指示を無視あるいはそれに反する行動を行ったことにより生じた損害は、製品保証の対象外となります。本マニュアル内の画像は、図示を目的としており、納品された製品とは異なる場合があります。

メンテナンスに関する指示

- ・お使いのWallbox充電器には、ユーザー側で点検修理が可能な部品は含まれていません。ユニットのいかなる部品もご自身で修理または点検しないでください。ユニットの保守点検が必要な場合は、Wallboxカスタマーサービスまでご連絡ください。お使いのWallbox充電器の設置、メンテナンスおよび点検は、適用法規制に従って有資格者のみが行うことができます。お使いのWallbox充電器に外部衝撃を与えないでください。医療用電子埋め込み機器に対して十分に注意してください。ユニットの清掃前に主電源を切断してください。お使いの充電器の部品の清掃には洗浄剤は使用しないでください。清潔で乾燥した布を使って、溜まったゴミや埃を取り除きます。どのような場合でも、車両に接続されている間は、接続ケーブルを強く締めすぎないようにしてください。充電ケーブルは、踏んだり、つまついたり、ダメージやストレスがからまないような位置に設置してください。充電コード上でガラージのドアを閉めないでください。

持ち運びと保管に関する指示

- ・お使いのWallbox充電器を、電源コードまたはEVケーブルを使って決して持ち上げたり運んだりしないでください。お使いの充電器を持ち上げたり、運んだりする際は、常に充電器の筐体を持ち上げてください。充電器は、固定設備としてのみ使用し、ホータークル機としてはい使用できません。
- ・お使いのWallbox充電器は、乾燥した場所での保管温度 -40°Fから158°F（-40°Cから70°C）内で保管してください。

FCCに関する注意事項

本装置は試験を行い、FCC規則パート15に従って、クラスBデジタル機器の規制に準拠していることが証明されています。この規制は、住宅での設置における有香な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。本装置は、無線周波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従わずに設置、使用した場合、無線通信に有香な干渉を引き起こす恐れがあります。しかし、特定の設置において干渉が生じない保証はありません。本装置が、ラジオまたはテレビの受信への有香な干渉の原因となる場合、これは、機器をオフにして判断でき、ユーザーは、以下の1つ以上の対策を講じて干渉を是正することを求められます。影響を受けたラジオまたはテレビの受信アンテナの向きを変えるか、位置を変える。充電器と影響を受けた機器の間の間隔を拡げる。影響を受けた機器が接続しているもしくは別の回路上のコンセントに充電器を接続する。ディーラーまたは経験豊富なラジオ/TV技術者にサポートを求める。





support.wallbox.com

